

# KETRON HOTLINE

MIRA-Multimedia, Michaela Rappenecker, Knoglerweg 34, 86650 Wemding

## Aufspielen der Software 3.0c am SD1

In der folgenden Anleitung wird beschrieben wie Sie Ihr SD1 in den Werksauslieferungszustand versetzen.

- 1.) Laden Sie die Software 3.0c von der Seite [www.ketron.de.vu](http://www.ketron.de.vu) und entpacken sie die Dateien ohne Unterordner auf eine Diskette
- 2.) Stecken Sie die Diskette in Ihr SD1
- 3.) Schalten sie das Gerät aus
- 4.) Schalten sie das Gerät bei gedrückter Taste F6 ein (im Display erscheint nun Loading Directroy..) nun kann die Taste F6 losgelassen werden.
- 5.) Warten Sie ab bis Ihr Gerät sich wieder im Standardbildschirm befindet.
- 6.) Drücken Sie Save/Enter->F3->F9
- 7.) Schalten Sie den Masterfolder aus
- 8.) Drücken Sie Disk
- 9.) Geben sie am Ziffernblock die Zahl 90 ein um in den Reloadordner zu wechseln
- 10.) Markieren sie die Datei SD1ALL0.RLD und drücken sie F2 (Load)  
Nun führt das Gerät einen kompletten Reload durch (dies dauert ca 20 Minuten)
- 11.) Begeben Sie sich wieder in den Ornder 90 Reload und markieren die Datei FIRM0000.SND
- 12.) Drücken Sie F2 Load

Nun wurde Ihr SD1 in den Werksauslieferungszustand zurückgestellt.

Viel Spass

Ihre Ketron Hotline

