

KETRON HOTLINE

MIRA-Multimedia, Michaela Rappenecker, Knoglerweg 34, 86650 Wemding

Inhaltsverzeichnis eines Folders auf der Festplatte erzeugen SD1, XD Serie

Beim SD1 muss der Masterfolder ausgeschaltet werden!!!

Sicherlich kennen Sie das Problem. Es befinden sich auf der Festplatte in einem Folder 100 Styles, 100 Midifiles usw. wie soll man da nicht manchmal den Überblick verlieren. Lassen wir doch unserem Keyboard ein Inhaltsverzeichnis anfertigen das wir nur noch am PC ausdrucken müssen und wir wissen welche Daten sich in einem Folder befinden und behalten den Überblick über den Inhalt der Festplatte. Dies ist gerade wichtig um die Nummern und Namen der Midifiles die benötigt werden um ein Midifile abzuspielen.

Dies funktioniert nur bei Geräten mit einer eingebauten Festplatte. Hierfür benötigen wir eine 1.44 Diskette mit ausreichendem freiem Speicher diese wir in das Diskettenlaufwerk des Keyboards stecken.

Drücken Sie nun die Taste **Disk**

Kontrollieren Sie ob sich das Gerät auf der Hard befindet (wenn nötig umschalten mit Hard)

Nun die Taste **F8** (Folder)

Sie Sehen nun in der Mitte des Displays die verschiedenen Folder die sich auf Ihrer Festplatte befinden.

Wählen Sie nun den Folder aus von dem ein Inhaltsverzeichnis erstellt werden soll und geben sie dessen Nummer über das Ziffernfeld ein. Jetzt wechselt das Gerät in den gewünschten Folder (Ordner).

Drücken Sie nun die Taste **F6**

Nun greift das Gerät auf die Diskette zu und schreibt das Inhaltsverzeichnis auf die Diskette.

Nehmen Sie die Diskette und öffnen diese in ihrem Computer. Das erzeugte Inhaltsverzeichnis ist eine Textdatei und kann mit jedem Textbearbeitungsprogramm geladen werden.

Der Dateiname dieses Inhaltsverzeichnis erhält den Namen des Folders (Ordner) und kann auf der Diskette somit leicht gefunden werden.

Viel Spass beim spielen

Ihre Ketron Hotline

